

# SHOW DE DIVAS

## FICHE TECHNIQUE LUMIERE

(Mise à jour le 16 Août 2007)

### SALLE :

- ~ La salle doit impérativement se trouver dans l'obscurité.

### REGIE :

- ~ Merci de placer la régie lumière en salle à proximité de la régie son.
- ~ Prévoir un éclairage de la salle graduable de la régie lumière (pour les 4 premiers rangs essentiellement).
- ~

### PERSONNEL :

- ~ L'organisation devra mettre à disposition de l'équipe technique : 2 techniciens lumière et un Régisseur lumière connaissant parfaitement la programmation du jeu d'orgue.
- ~ Le soir du spectacle, un régisseur lumière, un poursuiveur et un technicien son seront nécessaires.

### MONTAGE :

- ~ Le matériel lumière devra être monté et câblé selon le plan de feu et le patch lumière ci-joints, pour l'arrivée de la troupe
- ~ Prévoir 3 heures pour les réglages lumière et 1 heure de programmation.

### POURSUITE :

Prévoir un emplacement pour la poursuite en haut des gradins (pour les gradins mobiles).

**NB :** Pour les salles dont la perche de face est très éloignée de la scène, merci de doubler la puissance.

Ligne	N°	Désignation	N° Gélatine	Position
	1	3 PC 1000W	152	FACE
	2	2 PC 1000W	152	FACE
	3	3 PC 1000W	202	FACE
	4	2 PC 1000W	202	FACE
	5	2 PARS P4 CP62	237	LATERAL
	6	2 PARS P4 CP62	237	LATERAL
	7	2 PARS P4 CP62	165	LATERAL
	8	2 PARS P4 CP62	165	LATERAL
	9	2 PC 1000W	120	CONTRE
	10	1 PC 1000W	120	CONTRE
	11	2 PC 1000W	120	CONTRE
	12	2 PARS P4 CP62	180	CONTRE
	13	2 PARS P4 CP62	180	CONTRE
	14	2 PARS P4 CP61	157	CONTRE
	15	2 PARS P4 CP61	157	CONTRE
	16	1 PC 1000W	R114	CONTRE
	17	1 PC 1000W	R114	CONTRE
	18	1 PAR 64 CP62	W	CONTRE
	19	1 PAR 64 CP62	W	CONTRE
	20	1 PC 1000W	R119	DOUCHE
	21	1 DECOUPE LONGUE	W	FACE
	22	1 PC 1000W	W	CONTRE
	23	1 DECOUPE LONGUE	W	FACE
	24	1 PC 1000W	W	LATERAL
	25	1 PC 1000W	W	FACE
	26	1 PC 1000W	W	DOUCHE
	27	1 DECOUPE MOYENNE	W	CONTRE
	28	2 DECOUPES MOYENNES	W	CONTRE
	29	2 PC 1000 W	R 114	CONTRE
	30	ECLAIRAGE SALLE		

### Descriptif matériel :

- 24 PC 1000w
- 14 PAR 64 1000w CP 62
- 4 PAR 64 1000w CP61
- 2 Déc. Longues (type 611 Juliat)
- 3 Déc. Moyennes (type 614 Juliat)
- 1 poursuite adaptée à la salle  
1 jeu d'orgue à mémoires de 48 circuits
- 2 circuits gradués de 3 kw
- 26 circuits gradués de 2 kw

### Références gélamines : LEE FILTER

120,152,157,165,180,202,237

110 (poursuite)

ROSCO : 114, 119

### **Contact :**

**Philippe ARBERT**

**06.62.86.05.99**

**philippe.arbert@wanadoo.fr**